# PC200 - Malý síťový nabíječ

typové označení: **PC200**
PN (RN): **7035.100.01**

Malý síťový nabíječ slouží k nabíjení jedné zdrojové skříně BP200.

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| **Napájecí napětí** | síťové 90 V až 264 V/ 50 Hz až 60 Hz |
| **Spotřeba proudu při nabíjení** | |
| **Střídavé napájecí napětí** | |
| **90 V** | max. 300 mA |
| **264 V** | max. 100 mA |
| **Nabíjecí proud** | max. 1500 mA |
| **Nabíjecí napětí** | max. 4,25 V |
| **Doba nabíjení** | max. 8 hod. |
| **Počet připojených zdrojových skříní** | 1 ks |
| **Rozsah provozních teplot při nabíjení** | 0 °C až +43 °C |
| **Ukončení nabíjení při poklesu nabíjecího proudu pod** | max. 125 mA |
| **Zástavbové rozměry maximální [š x v x h]** | |
| **Síťová část** | 50 mm x 110 mm x 81 mm |
| **Nabíjecí pozice** | 27 mm x 77 mm x 19 mm |
| **Hmotnost (včetně síťové šňůry)** | max. 0,3 kg |

## Průvodní dokumentace

| | |
|---|---|
| **Návod k obsluze PC200** | 7035.010.01 |

**MESIT asd, s.r.o.**
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

| | |
|---|---|
| **Záznamník** | 6000002011 |
| **Technický list** | 6000002021 |

# Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|---|---|---|
| BP200 | 7040.100.01 | Zdrojová skříň |
| PC200 | 7035.000.01 | Malý síťový nabíječ (kompletace) |