RM1301 - Ruční mikrofon s reproduktorem

typové označení: **RM1301**
NSN: **5965160024751**
PN (RN): **2009.100.01**
KČN: **0064332001036**

Ruční mikrofon s reproduktorem umožňuje provoz se základní soupravou radiostanice, nebo s mobilní soupravou bez nutnosti mít stanici v bezprostřední blízkosti. Součástí tohoto zařízení je také klíčovací tlačítko a tlačítko umožňující vyslání rádiové výzvy 1 kHz. Další možnost použití je při umístění radiostanice na zádech. Připojení k radiostanici je pomocí spirálového kabelu a konektoru.

Technické parametry

Napájecí napětí	6,5 V až 15 V
Modulační napětí do radiostanice	100 mV/2 kΩ
Impedance reproduktoru	8 Ω
Maximální odebíraný proud	20 mA
Tónová výzva:	
• **modulační napětí**	100 mV
• **kmitočet**	(1 000 ± 200) Hz
Rozsah pracovních teplot.	-30 °C až +60 °C
Hmotnost	0,3 kg

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz