SZ13.1 - Síťový zdroj

typové označení: **SZ13.1**
NSN: **6130160037713**
PN (RN): **7011.100.01**
KČN: **0299012010817**

Síťový zdroj SZ13.1 je určen k napájení mobilní soupravy RF1325 nebo RF1350 a současně k napájení jiného zařízení se jmenovitým napájecím napětím 27 V s odběrem do 2 A (například nabíječe mobilní soupravy NM13). Lze jej použít i pro napájení jiných zařízení o jmenovitém napětí 27 V až do zatížení 10 A.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 230 V/50 Hz
Odběr proudu ze sítě	
• **při zátěži 10 A**	max. 2 A.
• **naprázdno**	max. 0,7 A
Jmenovité výstupní napětí	27 V
Maximální výstupní proud	
• **přes připojovací kabel**	10 A
• **přes autokonektor**	2 A
Mezní napětí naprázdno	32 V
Minimální napětí při maximálním výstupním proudu	18 V
Minimální napětí při minimálním napětí napájecí sítě	18 V
Zvlnění výstupního napětí	
• **při zátěži 5 A**	max. 20 mV.
• **při zátěži 10 A**	max. 200 mV
Krytí	IP 30
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry [š x v x h]	304 mm x 251 mm x 170 mm

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Hmotnost	max. 10,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze SZ13.1	7011.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Standardní soupravy

Typové označení	**PN (RN)**	**Název**
SZ13.1	7011.000.01	Souprava síťového zdroje

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz