LP1302 - Zdrojová skříň

typové označení: **LP1302**

PN (RN): **7029.100.02**

Napájení radiostanic rádiového systému RF20. Zdrojovou skříň tvoří sérioparalelní sestava čtyř LiIon článků s ochrannými a diagnostickými obvody a displejem zobrazujícím stav nabití akumulátorů.

Popis

Diagnostické obvody umožňují, pomocí komunikace dvoudrátovou sběrnicí mezi zdrojovou skříní a nabíječem, zobrazit výrobní a nabíjecí parametry zdrojové skříně na displeji nabíječe (NU1302). Zdrojová skříň zaručuje min. 15 hodin provozu radiostanice RF1302E při poměru dob - vysílání [2 W] : příjem : pohotovost = 1 : 1 : 10.

Technické parametry

Jmenovité napětí	7,4 V
Jmenovitá kapacita	3,6 Ah
Nabíjení	5 hodin (z nabíječů NU1302, NM1302)
Rozmezí teplot pro nabíjení	0 °C až +43 °C
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry [š x v x h]	79 mm x 61 mm x 44 mm
Hmotnost	max. 0,3 kg

Použitelné nabíječe

Typové označení	PN (RN)	Název
NM1302	7028.000.01	Souprava nabíječe mobilního
NU1302	7027.000.01	Souprava nabíječe univerzálního

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

PC20	7046.000.11	Kompletační seznam malého síťového nabíječe
SL20	7047.100.01	Nabíječ solární

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz