SZ13.1 - Power supply

Type designation: **SZ13.1**
NSN: **6130160037713**
PN (RN): **7011.100.01**
KČN: **0299012010817**

The SZ13.1 power supply supplies power to the RF1325 or RF1350 transceiver or any other device with nominal power supply voltage of 27 V and consumption not exceeding 2 A (NM13 mobile set charger for instance). It can also be used for other devices with nominal voltage of 27 V and up to 10 A load.

Technické parametry

Napájecí napětí	síťové 230 V/50 Hz
Odběr proudu ze sítě	
• při zátěži 10 A	max. 2 A.
• naprázdno	max. 0,7 A
Jmenovité výstupní napětí	27 V
Maximální výstupní proud	
• přes připojovací kabel	10 A
• přes autokonektor	2 A
Mezní napětí naprázdno	32 V
Minimální napětí při maximálním výstupním proudu	18 V
Minimální napětí při minimálním napětí napájecí sítě	18 V
Zvlnění výstupního napětí	
• při zátěži 5 A	max. 20 mV.
• při zátěži 10 A	max. 200 mV
Krytí	IP 30
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +50 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry [š x v x h]	304 mm x 251 mm x 170 mm

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Hmotnost	max. 10,5 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze SZ13.1	7011.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
SZ13.1	7011.000.01	Power supply set

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz