PP20 - Držák baterií

typové označení: **PP20**

PN (RN): **7029.100.50**

Držák baterií PP20 lze použít místo nabíjitelných zdrojových skříní LP1302 nebo LP20 rádiového systému RF20.
V držáku je prostor pro vložení 12 článků AA. Doporučeným typem je Energizer Lithium Ultimate L91 1,5 V (03-2023). Články lze měnit jednoduše rukou, není třeba žádného speciálního nástroje (šroubovák, klíč atd.). Články nejsou součástí dodávky.

Technické parametry

Typ článků	primární (lithiové, alkalické)
Rozměr článků	AA
Počet článků	12
Maximální proud	3,5 A*
Ochrana	zkrat, chybné vložení článků
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +70 °C*
Krytí	IP64
Barva	černá
Rozměry	78 mm x 100 mm x 45 mm [š x v x h]
Hmotnost	0,24 kg*
*** parametery držáku baterií (bez článků)**	

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz