SZ13.2 - Síťový zdroj

typové označení: **SZ13.2**
NSN: **6130160033899**
PN (RN): **7026.100.01**
KČN: **0299012009435**

Síťový zdroj SZ13.2 je určen k napájení jedné VKV radiostanice RF13 ze síťového napětí. Síťový zdroj SZ13.2 se skládá ze síťového adaptéru AC/DC a adaptéru pro připojení radiostanice.

Technické parametry

Vstupní síťové napětí	(90 až 264) V, (47 až 63) Hz
Výstupní stejnosměrné napětí	12 V
Maximální výstupní proud	1,67 A
Délka přívodního síťového kabelu	min. 1,6 m
Rozsah pracovních teplot	(0 až +40) °C
Rozměry síťového adaptéru AC/DC	65 mm x 77 mm x 100 mm
Rozměry adaptéru	82 mm x 42 mm x 202 mm
Hmotnost adaptéru AC/DC	max. 0,3 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze SZ13.2	7026.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

Standardní soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
SZ13.2	7026.000.01	Síťový zdroj (kompletace)

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz