

PK1302 - Fill gun

Type designation: **PK1302**

NSN: **5820160049722**

PN (RN): **2320.100.01**

KČN: **0067100047551**

The PK1302 is a hardware component of PK20 set. The set is used for operation data programming of the RF13, RF1301 and RF20 transceivers.

Technické parametry

Přenos dat do plnicího zařízení

z PC, standardní rozhraní USB, za podpory obslužného programu (součást kompletace)

Přenos dat z plnicího zařízení

propojením konektoru plnicího zařízení s konektorem radiostanice

Data obsahují pro pevné kmitočty:

- Mód radiostanice A, B, nebo C (liší se různou úrovní přístupu k programování kanálu);
- Počet a čísla naprogramovaných přednastavených kanálů (1 až 9);
- Kmitočty jednotlivých přednastavených kanálů;
- Volbu simplexního a semiduplexního provozu;
- Volbu otevřené nebo maskované řeči, selektivní volbu, typ omezovače šumu;
- Číslo prioritního kanálu;
- Kódy pro interní maskovač řeči skupinový nebo pro jednotlivé kanály;
- Jména a čísla rádiových sítí pro hoppingový provoz (60 sítí);
- Skupiny kmitočtů (hopsety) rádiových sítí;
- HLC kmitočty (channel hailing frequency);

Data obsahují pro hoppingový provoz:

- HLG kmitočet (general hailing frequency);
- TRANSEC a COMSEC klíče rádiových sítí.

**Parametry
hardwarového
komponentu**

**Rozsah pracovních
teplot**

-30 °C až +60 °C

Rozměry

prům. 39,5 mm x 131 mm

Hmotnost

0,25 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PK1302

2320.010.21

Záznamník

6000002011

Technický list

6000002021

Set

Type designation

PN (RN)

Name

PK20

2320.000.02

Fill gun set

PK23

2320.000.42

Fill gun set