DR13 - Accessory for remote control and rebroadcast

Type designation: **DR13**
NSN: **5820160024845**
PN (RN): **2021.100.02**
KČN: **0064241003701**

It is an accessory to the RF13 transceiver. It provides manual or automatic rebroadcast of radio signals in both transmission directions, or remote control of the transceiver´s basic functions. With a field telephone connected, it can be used for communication with operators in the radio transmission direction or for the operators ´ communication through a service line. The unit automatically adjusts correct polarity to the two-wire field cable.

Technické parametry

Napájení	z radiostanice RF13
Dálkové ovládání	• připojení jednoho účastníka přes běžnou linku délky až 2 500 m • ovládání radiostanice pomocí standardních polních telefonů • hovor po služební lince a vyzvánění mezi obsluhami
Automatická retranslace	• přepínání směru přenosu kmitočtem 150 Hz • přenos otevřené řeči mezi koncovými stanicemi • přenos maskované řeči • přenos tónového vyzvánění • odposlech obou směrů přenosu na skříňce
Ruční retranslace	• přenos otevřené řeči a tónové signalizace mezi koncovými stanicemi

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

	• přenos maskované řeči v nastaveném směru • odposlech rádiového provozu v mikrotelefonu připojeném k DR13 • komunikace z mikrotelefonu připojeného k DR13 • vyzvánění (rádiová výzva) z připojeného mikrotelefonu
Rozsah pracovních teplot	-30 °C až +60 °C
Rozměry [š x v x h]	184 mm x 45 mm x 151 mm
Hmotnost	0,9 kg

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze DR13	2021.010.01
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Set

Type designation	PN (RN)	Name
DR13	2021.000.01	Accessory for remote control and rebroadcast set

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz